

► Mischverstärker

UMA 6120



- 120 W
Ausgangsleistung
- Robuster Aufbau
- Hohe Zuverlässigkeit
- Universell einsetzbar
- Sprechstellenanschluß
24 V DC
Notstrombetrieb
- 5 Eingangskanäle
(4 Mic, 1 Line)
- Prioritätsfunktion
- Klangeinstellung
- 2-Klang Gong
- 19"-fähig (optional)
- RoHS konform

► UNielectronic

Vertriebs GmbH
Steinbrinksweg 25
31840 Hessisch Oldendorf
Germany

Fon. +49 51 52 - 525 22-0
Fax. +49 51 52 - 525 22-11

info@unielectronic.com
www.unielectronic.com

► Mischverstärker UMA 6120



Der UNIElectronic UMA 6120 ist durch seine üppige Ausstattung das Multitalent unter den ELA Mischverstärkern. Robuste Konstruktion, hohe Zuverlässigkeit und ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis machen ihn zur ersten Wahl für kleine und mittlere Beschallungsprojekte.

120 W Ausgangsleistung (100 V oder 8 Ohm) bieten ausreichend Leistung. Ein Line Ausgang ermöglicht im Bedarfsfall die Zuschaltung weiterer Leistungsverstärker. Die Pegel aller fünf Eingangskanäle sind von vorn einstellbar. Eine Klangregelung sorgt für eine optimale Anpassung an die raumakustischen Verhältnisse. Eine LED-Kette zeigt die Ausgangsleistung des Verstärkers an.

Der UMA 6120 besitzt vier Mikrofoneingänge (XLR), von denen zwei auch als Line-

Eingänge umschaltbar sind. Für diese Mic-Eingänge ist Phantomspeisung individuell zuschaltbar. Außerdem können für die Mic-Eingänge Prioritäten festgelegt werden. Alle Mikrofoneingänge besitzen einen Sprechstellenanschluss (DIN) mit Vorgangsfunktion.

Ein zusätzlicher Line-Eingang (Cinch) ermöglicht den Anschluss beliebiger Hochpegel-Quellen. Vor- und Endstufe sind auftrennbar, so dass z.B. ein Equalizer o.ä. eingeschleift werden kann. Ein zuschaltbarer 2-Klang Gong rundet die umfangreiche Ausstattung ab.

Der UMA 6120 kann an 24 V DC Notstromnetzen betrieben werden. Als Zubehör erhältliche Montagewinkel (2 HE) gestatten den Einbau in 19" Gestellschränke.

OEM-Fertigung auf Anfrage.



Technische Daten	UMA 6120
Art.-Nr.	104206
Spannungsversorgung	230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme	320 VA
Stromaufnahme bei 24 V DC	8 A
Ausgangsleistung	120 W Sinus (100 V/8 Ohm)
Frequenzbereich	50-18.000 Hz
Klirrfaktor	< 1 % (1 kHz)
Empfindlichkeit/Impedanz	Mic 1-4: 0,8 mV bei 600 Ohm Aux/CD: 100 mV, 47 kOhm/500 mV/47 kOhm
Ausgänge	Lautsprecher 100 V, 70 V, 8 Ohm
Signal-Rauschabstand	Mic 1-4: > 61 dB, Aux/CD: > 70 dB
Klangsteller	Tiefen: +/- 10 dB bei 100 Hz Höhen: +/- 10 dB bei 10 kHz
Gong	Zweiklang
Abmessungen in mm (H x B x T)	88 x 430 x 300 (2 HE)
Gewicht	10 kg