

Matrix Mixing Preamp UM 4000



Kompakter 1HE Mixer-Vorverstärker mit umfangreicher professioneller Ausstattung. Hochwertige Vorverstärker mit großem Dynamikbereich. 4 Bus Design mit intern frei zuweisbaren Ein- und Ausgängen.

Compact 1 RU mixer preamplifier. Very flexible and fully fledged for professional applications. Premium preamp stages with large dynamic range. 4 bus design with internal routable in- and outputs.

- ✦ 8 Eingangskanäle (4 x Mic, 4 x Aux)
- ✦ 2 Ausgangszonen (auch Stereo verwendbar)
- ✦ Cinch und XLR Frontanschlüsse
- ✦ 48 V-Phantomspannung je Kanal schaltbar
- ✦ separate Klangregelung je Eingang
- ✦ Sprachgesteuertes Aux-Muting von 2 Mikroeingängen
- ✦ 16 Geräte kaskadierbar
- ✦ Emergency Mute Kontakteingang
- ✦ DIN Alarm + Gongmodul optional nachrüstbar

- ✦ 8 Input channels (4 x Mic, 4 x Aux)
- ✦ 2 Output zones (also for stereo use)
- ✦ Cinch and XLR front connectors
- ✦ 48 V-phantom power per channel selectable
- ✦ separate tone controls per channel (Hi + Lo)
- ✦ Vox activated aux muting for 2 mic inputs
- ✦ 2 units cascadable
- ✦ Emergency mute input
- ✦ DIN alarm + chime module (optional)



Abbildung mit DIN-Alarm + Gongmodul UMP 6M

UNIelectronic

Matrix Mixing Preamp UM 4000



Technische Daten: Specifications:

Eingänge:
Inputs: Mic 1 - 4 (XLR), 2,5mV / 2kOhm
Aux 1 - 4 (RCA), 350mV / 10kOhm
Bus In (RJ45), 775mV / 10kOhm

Ausgänge:
Outputs: Out 1 - 4 (XLR), 775mV / 600 Ohm
Out 3 - 4 (RCA), 775mV / 600 Ohm
Bus Out (RJ45), 775mV / 600 Ohm

Rauschabstand:
S/N ratio: Mic 1 - 4, > 52dB
Aux 1 - 4 > 90dB

Klangsteller:
Tone controls: Bass, +/- 15dB at 100 Hz
Treble, +/-15dB at 10kHz

Stromaufnahme:
Power consumption: 230V / 50 Hz, 60VA

Abmessungen (HxBxT):
Dimensions (HxWxD): 44 x 484 x 395 mm

Gewicht:
Weight: 1,5 Kg

Optionen:
Accessory: Chime/ Alarm modul, UMP 6M

